

Технические характеристики продукта

Спецификации



ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ OF/SD/SDE/SDV NS630B-1600

29450

Основные характеристики

Тип продукта	Вспомогательный контакт
Краткое название устройства	OF SD SDE SDV
Область применения	Мониторинг остояния выключателя
Совместимость серий продукта	ComPact Compact NS630b...1600 ComPact Compact NS1600b...3200 ComPact ComPacT INS ComPact Compact INV ComPact Compact NSX EasyPact EasyPact CVS PowerPact PowerPact Multistandard ComPact Compact NSX DC
Набор вспомогательных контактов	1 NO/H3

Дополнительные характеристики

Тип аварии	Общая электрическая неисправность
Локальная индикация	Индикация ВКЛ/ОТКЛ for ОТКЛ/ВКЛ Индикатор срабатывания for индикатор срабатывания устройства Аварийное срабатывание for повреждение в электрической цепи
Тип вспомогательных контактов	Стандартный
Исполнение монтажа	Защелкивающийся
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	5 A
Breaking capacity (A)	AC-12: 6 A at 24 В Переменный ток 50/60 Гц AC-12: 6 A at 48 В Переменный ток 50/60 Гц AC-12: 6 A at 110 В Переменный ток 50/60 Гц AC-12: 6 A at 220/240 В Переменный ток 50/60 Гц AC-12: 6 A at 380/440 В Переменный ток 50/60 Гц AC-12: 6 A at 480 В Переменный ток 50/60 Гц AC-12: 6 A at 660/690 В Переменный ток 50/60 Гц AC-15: 6 A at 24 В Переменный ток 50/60 Гц AC-15: 6 A at 48 В Переменный ток 50/60 Гц AC-15: 5 A at 110 В Переменный ток 50/60 Гц AC-15: 4 A at 220/240 В Переменный ток 50/60 Гц AC-15: 2 A at 380/440 В Переменный ток 50/60 Гц AC-15: 1,5 A at 480 В Переменный ток 50/60 Гц AC-15: 0,1 A at 660/690 В Переменный ток 50/60 Гц DC-12: 6 A at 24 В Постоянный ток 50/60 Гц DC-12: 2,5 A at 48 В Постоянный ток 50/60 Гц DC-12: 0,6 A at 110 В Постоянный ток 50/60 Гц DC-12: 0,3 A at 250 В Постоянный ток 50/60 Гц DC-14: 1 A at 24 В Постоянный ток 50/60 Гц DC-14: 0,2 A at 48 В Постоянный ток DC-14: 0,05 A at 110 В Постоянный ток DC-14: 0,03 A at 250 В Постоянный ток
Минимальная нагрузка	100 mA в 24 В Постоянный ток

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Клеммный блок	Пружинные 0,5...1,5 mm² (AWG 20...AWG 16)
Категория: аксессуар/отдельная деталь	Запасная часть для Compact NS630b...1600 Запасная часть для Compact NS1600b...3200

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,400 cm
Package 1 Width	7,000 cm
Package 1 Length	7,000 cm
Package 1 Weight	16,900 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	4,500 cm
Package 2 Width	16,000 cm
Package 2 Length	16,000 cm
Package 2 Weight	177,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	300
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	5,785 kg

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 months
----------	-----------

Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.

[Объяснение данных об окружающей среде >](#)

[Как мы оцениваем устойчивость продукта >](#)

🌱 Воздействие на окружающую среду	
Углеродный след (kg CO2 eq.)	16
Раскрытие информации об экологической деятельности	Экологический профиль продукта

Use Better

📦 Материалы и упаковка	
Упаковка с картонной переработкой	Да
Упаковка без пластика	Нет
Директива EC RoHS	Соответствует
Регламент REACh	Декларация REACh
Характеристики содержания галогена	Продукт содержит галогенные лампы выше пороговых значений
не содержит ПВХ	Да

Use Again

🔄 Повторная сборка и повторное производство	
Профиль цикличности	Отсутствие особых требований по утилизации
Возврат	No
WEEE	 Продукт должен утилизироваться на рынках Европейского Союза в соответствии с конкретным законодательством по сбору отходов и ни в коем случае не выбрасываться в контейнеры для общебытового мусора